

For a proper selection of the required gearbox it is important to follow the following table:

Per una corretta selezione del riduttore o motoriduttore è importante rispettare le seguenti indicazioni:

Service factor Fattore di servizio


- Find out the application service factor through the following table.
Determinare tramite la seguente tabella il fattore di servizio f_s relativo all'applicazione.

Type of load and stars per hour Tipo di carico e avviamenti per ora		Oper. hours per day Ore di funz. giorn.		
		<3 h	10 h	24 h
Continuous or intermittent appl. with start/hour <i>Applicazione cont. o interm. con n.ro operazioni/ora</i>	Uniform / <i>Uniforme</i>	0.8	1	1.25
	Moderate / <i>Moderato</i>	1	1.25	1.5
	Heavy / <i>Forte</i>	1.25	1.5	1.75
Intermittent application with start/hour <i>Applicazione intermittente con n.ro operazioni/ora</i>	Uniform / <i>Uniforme</i>	1	1.25	1.5
	Moderate / <i>Moderato</i>	1.25	1.5	1.75
	Heavy / <i>Forte</i>	1.5	1.75	2.15

N.B. For applications with flameproof motors or instantaneous reversal, multiply the service coefficient by 1.15.

N.B. Per azionamenti con motore a scoppio o per funzionamento alternato istantaneo, moltiplicare il valore del coefficiente di servizio per 1.15.

Gearbox selection Scelta di un riduttore



- A ratio multipliers version R (or B) is to be found from the selection tables, considering the required power P_{1r} (or torque M_{2r} required) and output speed n_2 referred to 1750 min⁻¹ (or to gearbox ratio). Once the ratio multipliers has been chosen, P_{1R} power and n_1 speed (given in the table), it should comply with the following conditions:

Un riduttore a uno stadio nella configurazione R (o B) dovrà essere ricercato nelle tabelle di selezione riduttori in base alla potenza richiesta P_{1r} (o alla coppia richiesta M_{2r}) e ai giri uscita n_2 riferiti a 1750 min⁻¹ (o al rapporto di trasmissione i).

Selezionare il riduttore a uno stadio in base alla potenza P_{1R} (indicata in tabella) e a n_1 dovrà soddisfare le seguenti condizioni:


$$n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$$

$$P_{1R} \geq P_{1r} \times f_s$$

Following symbols will be found in the selection tables of the gearboxes:

Alle tabelle di selezione dei riduttori è associata la seguente simbologia:

n_2 [min ⁻¹] output speed ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$) n_2 [min ⁻¹] giri in uscita ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$)	Output speed	Ratio	Motor power	Output torque	Service factor	Nominal power	Nominal torque
i — reduction ratio i — rapporto di riduzione	n_2 [min ⁻¹]	i	P_{1M} [HP]	M_{2M} [lb in]	f_s	P_{1R} [HP]	M_{2R} [lb in]
P_{1M} [HP] motor input power ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$) P_{1M} [HP] potenza nominale motore ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$)	853	2.05	0.75	54	1.6	1.22	89
M_{2M} [lb in] output torque ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$) M_{2M} [lb in] coppia in uscita ($n_1 = 1750 \text{ min}^{-1}$)	744	2.35	0.75	62	1.7	1.28	106
P_{1R} [HP] Transmitted power at input gearbox P_{1R} [HP] potenza trasmessa in entrata	625	2.80	0.75	74	1.7	1.25	124
M_{2R} [lb in] Transmitted output torque M_{2R} [lb in] coppia trasmessa in uscita	517	3.38	0.75	90	1.7	1.26	150
RD — Dynamic efficiency RD — rendimento dinamico	372	4.70	0.75	124	1.4	1.07	177
Mn — Tooth normal module Mn — modulo normale del dente	281	6.22	0.75	165	1.2	0.93	204
	211	8.29	0.5	146	1.2	0.61	177
	178	9.83	0.33	115	1.2	0.41	142



- 3** Selection tables can be used also for the mounting version P (With NEMA motor flange). In this case, besides carrying out all previous checks, it is also necessary to verify the availability of the required motors (56C, 143/5TC, ecc.) in the shaded columns.
Associated symbols are the following:

Le tabelle per la selezione riduttori possono essere utilizzate anche per i riduttori nella configurazione P (predisposti per attacco motore NEMA). Oltre alle verifiche precedentemente illustrate è necessario controllare, nelle colonne retinate, l'applicabilità della grandezza (56C, 143/5TC, ecc.) del motore desiderato. La simbologia aggiuntiva associata è la seguente:

Output speed	Ratio	Motor power	Output torque	Service factor	Nominal power	Nominal torque	Available NEMA motor flanges	
n_2 [min ⁻¹]	i	P _{1M} [HP]	M _{2M} [lb in]	f.s	P _{1R} [HP]	M _{2R} [lb in]	-W 56C	- -
853	2.05	0.75	54	1.6	1.22	89		
744	2.35	0.75	62	1.7	1.28	106		
625	2.80	0.75	74	1.7	1.25	124		
517	3.38	0.75	90	1.7	1.26	150		
372	4.70	0.75	124	1.4	1.07	177		

 **Motor flanges available**
Flange motore disponibili

 **B) Supplied with reduction bushing**
Fornito con bussola di riduzione

B) Available on request without reduction bushing
Disponibile a richiesta senza bussola di riduzione

 **C) Motor flange holes position**
Posizione fori flangia motore

Selection of a motorized gearbox Scelta di un motoriduttore

- 4** An easier selection of the motorized gearbox (closer as possible to sf 1) can be done through our gear selection table (Point 2). In fact only 4 pole motors (1750 min⁻¹) are listed here .
*Una selezione semplificata del motoriduttore in base ad un unico fattore di servizio (il più prossimo a 1) può essere effettuata tramite le tabelle di selezione riduttori (punto 2).
In questo caso sono riportati solo motoriduttori con motori a 4 poli (1750 min⁻¹).*

Gearbox coupled to a speed variator Riduttore con variatore di velocità

- 6** Where a hydraulic or mechanic variator is connect to a gearbox, it is necessary to consider if there is a low output speed, when the input speed is decreasing, M₂ torques can easily exceed their nominal values.
In high reduction ratios this effect should be taken even in more consideration.
Qualora al riduttore venga abbinato un variatore idraulico o meccanico, è necessario considerare che a bassi giri, al diminuire della velocità d'ingresso, le coppie M₂ possono superare anche notevolmente il valore nominale. Tale effetto deve essere maggiormente tenuto in considerazione nei rapporti elevati.

Gearbox equipped with a brake motor Riduttore con motore autofrenante

- 7** For selection with brake motors, make sure that the torque generated by the load inertia during braking does not exceed the gearbox limits; check (with the appropriate torque meter) that brake torque matches the data given in the project.
Nella selezione con motori autofrenanti, potendo essere considerevole l'effetto inerziale delle masse, è opportuno scegliere riduttori con fs ≥ 1.

Selections not listed in the catalogue Selezioni fuori catalogo

- 8** In cases where higher powers than the ones given in this catalogue have to be used, our factory cannot guarantee the proper operation of the gearbox.
Nel caso vengano applicate potenze superiori a quelle indicate a catalogo, la nostra ditta non può garantire il corretto funzionamento del gruppo.

Notes

Note

- 8 It is necessary to refer the following the applications to our technical service.
Occorre tenere nella giusta considerazione e valutare attentamente le seguenti applicazioni consultando il ns. Servizio Tecnico.
- Applications where gearbox failure is critical.
— Utilizzo in servizi che potrebbero risultare pericolosi per l'uomo in caso di rottura del riduttore.
 - Applications with particularly high inertias
— Applicazioni con inerzie particolarmente elevate.
 - Lifting devices.
— Utilizzo come organo di sollevamento.
 - High dynamic stress on gearbox housing.
— Applicazioni con elevate sollecitazioni dinamiche sulla cassa del riduttore.
 - Particular environment conditions with temperatures lower than 5°C or higher than 40°C.
— Utilizzo in ambiente con temperatura inferiore a 5°C o superiore a 40°C.
 - Highly chemical aggressive environment.
— Utilizzo in ambiente con presenza di aggressivi chimici.
 - Salty environment.
— Utilizzo in ambiente salmastro.
 - Applications not considered in the catalogue.
— Posizioni di piazzamento non previste a catalogo.
 - Radioactive environment.
— Utilizzo in ambiente radioattivo.
 - Pressure different to atmospheric.
— Utilizzo in ambiente con pressione diversa da quella atmosferica.
 - Avoid those applications where total or partial immersion of the gearbox is required.
— Evitare applicazioni dove è prevista l'immersione, anche parziale, del riduttore.